

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Протокол зв'язку: Bluetooth
Солячна панель: полікристалічний кремній 5В/3Вт
Батарея: 18650, літєва батарея 3.7V/2200mAh
Тип і кількість світлодіодів: 4*8шт, LED2835
Час заряджання: 4-5 годин
Час роботи: 10-12 годин
Ступінь захисту: IP65
Функція: керування світлом через додаток
Кольоровість: RGB
Матеріал: АВС + ПК + нержавіюча сталь



Перед встановленням солячного світильника уважно прочитайте інструкцію. І дотримуйтесь наведених інструкцій.

Перед першим використанням дайте солячному світильнику достатньо зарядитися на солячному світлі протягом принаймні 4-6 годин. Світильник буде заряджатися протягом дня і автоматично вмикатися з настанням темряви.

Якщо солячний ліхтар не працює належним чином або час його роботи короткий, поставте його прямо на сонце і дайте йому зарядитися протягом 2 днів під прямими солячними променями. Не вмикайте ліхтар під час цього процесу. Батарея повинна бути повністю заряджена.

ПОВІДОМЛЕННЯ

1. Встановлюйте виріб переважно там, де немає дерев, водостоків або інших перешкод, які можуть блокувати солячне світло. Якщо на солячну панель потрапляє недостатньо солячного світла, це вплине на час роботи.
2. Не встановлюйте виріб під іншими освітлювальними приладами. Світло, що генерується іншими світильниками, може спричинити несправність або мерехтіння пристрою.
3. Виріб має датчик освітленості, використовуйте його там, де немає світла.
4. Дощова, туманна або хмарна погода впливає на зарядку лампи, час роботи скорочується.
5. Ефективність солячного рефлектора залежить від навколишнього середовища, широти, пори року тощо.
6. Встановлюйте виріб бажано в місцях, де немає дерев, водостоків та інших перешкод, які можуть блокувати солячне світло. Якщо солячній панелі не вистачає солячного світла, це вплине на час світіння
7. Солячний прожектор містить батарейки, будь ласка, утилізуйте їх згідно з відповідними законами та правилами країни або регіону користувача.
8. Не занурюйте солячну панель у воду

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для того, щоб фотоелектрична панель отримувала максимум солячного випромінювання, тримайте її в чистоті, протираючи м'якою вологою ганчіркою. Уникайте абразивних та миючих засобів!

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Модель CW&WW: Натисніть перемикач перший раз, увімкніть на 100% яскравості, натисніть перемикач вдруге, половина яскравості, утримуйте перемикач протягом 3 секунд, вимкніть.
- 2: Натисніть перемикач вперше, RGB поступово змінюється, натисніть вдруге, зафіксуйте зелене світло, натисніть втретє, зафіксуйте червоне світло, натисніть вчетверте, зафіксуйте синє світло.
3. інтелектуальна модель: натисніть вимикач, щоб відкрити світло, а потім керуйте пристроєм через додаток на мобільному телефоні.



РЕГУЛЮВАННЯ СВІТЛА

Вмикається автоматично, коли вмикається світло
Циклічне перемикаччя
Заряджається від сонця вдень.



КРОК УСТАНОВКИ

1. Підключіть кабельний роз'єм у потрібному порядку між корпусом лампи та ліхтарем, а потім щільно закрутіть водонепроникний ковпачок.
2. Прокладіть кабель, а потім вставте ліхтар у землю.
3. Спосіб встановлення в ґрунті: виберіть відкрите місце без тіні, потім вставте штифт корпусу панелі в ґрунт.
4. Настінний спосіб встановлення: Просвердліть отвір у стіні на відстані отвору в основі, а потім закріпіть його шурупами.





Виробник та імпортер: WPB CZ, s.r.o. Pohoří 703, 742 85 Vřesina, Чеська Республіка
www.immax.cz | www.immax.eu